

iLIVE 1 HEADSET

iLive 1 headset - беспроводная микрофонная система с функцией разнесённого приёма и поддержкой 32 каналов. Автоматическая синхронизация канала и выбор частоты. Приемник, поясной передатчик, микрофон-прищепка и кабель типа jack/jack входят в каждый комплект. Стабильный прием и передача, выбор несущей частоты позволяют использовать эти системы в любых условиях без помех.



Технические характеристики	Приемник iLIVE 1
Напряжение питания	12-15 В DC, 1.25 А
Выходы	Симм. XLR, несимм. 6,3 мм TS Джек
Тип приемника	Супергетеродинного типа
Промежуточная частота	10,7 МГц
Антенная	BNC
КНИ	< 0,7 %
Чувствительность	6 дБ мкВ
Избират-ть по зеркальному контуру	36 дБ
Уровень на выходе	0 дБ
Размеры	45 мм x 210 мм x 206 мм
Вес	1.4 кг
Материал	Стальной корпус, алюминиевая передняя панель

Технические характеристики	iLIVE 1 HM
Тип микрофона	Конденсаторный
Импеданс	200 Ом
Чувствительность	-47 дБ
Частота	45 Гц - 18 кГц
Разъем	4 pin мини XLR разъем
Фантомное питание	5 В
Длина кабеля	1 м
Вес	21 г
Цвет	Бежевый (RAL1014)
Аксессуары	Козырек

Технические характеристики	Поясной передатчик iLIVE 1
Диапазон несущих частот	606 МГц - 621 МГц
Модуляция	FM
Каналы	32
Частотный диапазон звука	45 Гц - 18 кГц
Отношение С/Ш	> 105 дБ
Антенна	1/4 волновая антенна
Входной разъем	4 pin мини XLR разъем
Мощность передатчика	5 мВт
Рабочая дистанция	90 м (Реальный диапазон зависит от поглощения радиочастотного сигнала, отражения и интерференции)
Полярная диаграмма	кардиоидная
Питание	2 x 1,5 В AA Алкалайн
Размеры	110 мм x 64 мм x 25 мм
Вес	165 г
Материал	Пластик