

Сtereo микшер-предусилитель для использования в системах трансляции музыки и речевого оповещения.

iMIX 18

Шесть сбалансированных XLR, выбор усиления MIC/LINE входов, два входа стерео RCA параллельно с микрофонными XLR входами. Фантомное питание включается с помощью внешнего микропереключателя на каждом универсальном входе XLR. Приоритет входа ВКЛ/ВЫКЛ выбирается DIP переключателем на первом универсальном XLR входе. Светодиодная индикация сигнала на входе, уровень выходного сигнала.

Технические характеристики	iMIX 18
Питание	- 230 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность	8,8 Вт
Фантомное питание	40 В (макс.)
Входное сопротивление	Mic. вход 20 кОм Line вход 20 кОм
Выходное сопротивление	75 Ом
Входной уровень сигнала	Mic: - 40 дБ симметричный (XLR) Live: - 6 дБ симметричный (XLR) - 2 дБ несимметричный (RCA)
Макс. уровень на входе	Mic: - 24 дБ симметричный (XLR) Live: + 10 дБ симметричный (XLR) RCA: + 16 дБ
Макс. уровень на выходе	+ 15 дБ
Частотные характеристики	20 Гц -22 кГц
КНИ	0,3 % на 1 кГц
Отношение сигнал/шум	>86 dBu
Перекрестные помехи	- 71 дБ
Затухание между каналами	-30 дБ
Приоритетный вход	1 вход
Тембр	Bass± 12 dBu, Treble± 15 dBu
Размеры	44 мм x 483 мм x 205 мм 1U 19" стойка
Вес	2,6 кг
Цвет	Черный (RAL 9017)

