

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

Беспроводные Микрофонные системы iLive2



Поясной передатчик для систем iLive 2.

iLIVE 2BP

body pack transmitter

iLive 2 BP – беспроводной передатчик со встроенным цифровым дисплеем и измерителем уровня заряда. Информация о частоте и уровне заряда выводится на дисплей. Поясной передатчик используется с приемником iLive 2.



Технические характеристики	iLIVE 2BP
Диапазон несущих частот	606 МГц - 621 МГц
Модуляция	FM
Каналы	32
Частотный диапазон звука	45 Гц - 18 кГц
Отношение С/Ш	> 105 дБ
Антенна	1/4 волновая антенна
Мощность передатчика	3 мВт
Рабочая дистанция	60 м (Реальный диапазон зависит от поглощения сигнала, отражения и интерференции)
Полярная диаграмма	кардиоидная
Размеры	110 мм x 64 мм x 25 мм
Вес	76 г
Материал	Пластик