

Беспроводные Микрофонные системы iLive

iLive 2- многофункциональная беспроводная микрофонная система.

iLIVE LAVALIER

iLive lavalier беспроводная микрофонная системы с функцией Разнесённого приёма и поддержкой 100 каналов. Приемник, поясной передатчик и микрофон-прищепка входят в каждый комплект. Микрофонный кабель длиной один метр с креплением прищепкой делает эту беспроводную систему легкой и удобной. Черный цвет смотрится солидно и подходит как под деловой, так и свободный стиль одежды.

Технические характеристики	Поясной передатчик iLIVE
Диапазон несущих частот	606 МГц - 631 МГц
Модуляция	FM
Каналы	100
Частотный диапазон звука	80 Гц - 18 кГц
КНИ	< 0,5 %
Отношение С/Ш	> 105 дБ
Антенна	¼ волновая антенна
Рабочая дистанция	100 м (Реальный диапазон зависит от поглощения радиочастотного сигнала, отражения и интерференции)
Входной разъем	4 pin Mini XLR
Питание	2 x 1,5 В AA Алкалайн
Размеры	95 мм x 62 мм x 22 мм
Вес	80 г
Материал	Пластик



Технические характеристики	Приемник
Тип приемника	Супергетеродинного типа
Промежуточная частота	110 МГц, 10,7 МГц
Антенная	BNC / 50 Ом
Чувствительность	12 дБ мкВ
Диапазон чувствительности	12-32 дБ мкВ
Избират-ть по зеркальному контуру	> 75 дБ
Уровень на выходе	- 10 dBu
Размеры	210 мм x 50 мм x 200 мм
Вес	580 г
Материал	Металл

Технические характеристики	iLIVE LM
Тип микрофона	Конденсаторный
Импеданс	2,2 кОм
Чувствительность	-42 дБ
Частота	20 Гц - 120 кГц
Разъем	4 pin мини XLR разъем
Фантомное питание	1,5 - 10 В
Длина кабеля	1,2 м
Вес	16 гр
Цвет	Черный (RAL9017)
Аксессуары	Козырек